




Voyant lumineux indiquant la présence de messages ou de demandes de rappel

### Touches pré-programmées

-  Annuler un double appel.
-  Accéder aux différents services de messagerie.
-  Réémettre automatiquement le dernier numéro composé (bis).
-  Pour diminuer le volume de la sonnerie ou du combiné.
-  Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient).
-  Renvoyer les appels vers un autre destinataire.
-  Pour activer la sonnerie.
-  Pour augmenter le volume de la sonnerie ou du combiné.

### Placer les étiquettes des touches programmables

Vous disposez d'étiquettes imprimées livrées avec le poste, à placer sous les touches programmables.



1. Insérez un objet à bout plat dans l'encoche (1 encoche par bloc de touches).
2. Soulevez le cache bloc de touches.
3. Glissez votre étiquette imprimée.
4. Remettez le cache en place.

### Garantie et clauses

Nous, **Alcatel Business Systems**, déclarons que le produit Alcatel First Reflexes est présumé conforme aux exigences essentielles de la Directive 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil.

Toute modification non autorisée du produit annule cette déclaration de conformité. Une copie de l'original de cette déclaration de conformité peut être obtenue par courrier à :

**Alcatel Business Systems**  
**Technical Services - Approvals Manager**  
 1, route du Dr. Albert Schweitzer - F 67408 Illkirch Cedex - France



3 AK 19 53 3 FRAA 010325

### Recevoir un appel



décrocher

### Rappeler



décrocher



bis

### Faire une demande de rappel

votre correspondant ne répond pas ou est occupé



code de la fonction "demande de rappel"



raccrocher

### Répertoires

### Programmer votre répertoire personnel

Votre répertoire contient jusqu'à 12 numéros (0 - 9, \*, #).



code de la fonction programmation du répertoire individuel



touche numérique sur laquelle vous souhaitez programmer le numéro



n° interne ou externe à enregistrer



valider votre choix



### Téléphoner

### Etablir un appel



décrocher



numéroter directement



Pour un appel à l'extérieur, composer le numéro d'accès à l'extérieur avant le numéro de votre correspondant.

### Appeler par votre répertoire personnel



décrocher



code de la fonction "appel par répertoire individuel"



appuyer sur une touche programmée

## Renvoyer vos appels

### Renvoyer vos appels vers un autre numéro



n° du poste  
destinataire



raccrocher

### Renvoyer vos appels vers votre messagerie vocale



code du type de  
renvoi



n° de la messagerie



raccrocher

## En cours de communication

### Émettre en fréquences vocales

En cours de communication, vous devez parfois émettre des codes en fréquences vocales, par exemple dans le cadre d'un serveur vocal, d'un standard automatique ou d'un répondeur consulté à distance. La fonction est automatiquement annulée avec l'arrêt de la communication.

vous êtes en cours de  
communication



composez le code de la fonction  
"transparence fv"

### Appeler un second correspondant

En communication, pour appeler un deuxième correspondant :



le premier correspondant  
est mis en attente



numéroter

annulation du second  
appel

### Recevoir un second appel

En communication, un second correspondant cherche à vous joindre.



le premier correspondant est  
mis en attente

code de la fonction  
"consultation  
d'appel en attente"

### Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient)

En communication, un deuxième correspondant est en attente.  
Pour le reprendre :



le premier correspondant est  
mis en attente

va-et-vient

## Transférer un appel

En communication, pour transférer votre correspondant sur un autre poste :



n° du poste  
destinataire



raccrocher

## Converser avec deux correspondants (conférence)

En communication avec un correspondant, un deuxième est en attente.



code de la fonction  
"conférence"

Pour annuler la conférence et retrouver votre premier correspondant, utiliser la même procédure.

## Messagerie vocale

### Consulter votre messagerie vocale

Le voyant lumineux indique la présence de messages.



suivre les instructions du  
guide vocal

décrocher

## Personnaliser votre poste

### Programmer votre code personnel

Ce code agit comme un mot de passe contrôlant l'accès à des fonctions de programmation et de verrouillage du poste par l'utilisateur (code par défaut : 0000).



code de la fonction  
"modification du  
code personnel"



composer  
l'ancien code



composer le  
nouveau code  
(2 fois)

## Régler votre sonnerie

Poste au repos :



OU



choisir la mélodie  
(16)

régler le volume de la sonnerie



valider votre choix

## Notes personnelles